

Groupe électrogène INVERTER 2kW essence



DESRIPTIF

Descriptif :

Inverter à essence.
Moteur UP160, système d'air pulsé, 4 temps.
Démarrage manuel et sécurité.
Mode éco et alarme de niveau d'huile.
2 prises 16A - 1 prise USB.

Les plus :

- Modèle léger et compact
- Sortie 12V USB
- Courant de qualité
- Silencieux

Prise	Technologie	Carburant	Démarrage moteur	Distribution	Sécurité niveau huile
2 prises 16A - 1 prise USB	inverter	essence (sans plomb)	manuel	OHV	oui
Niveau sonore	Autonomie	Capacité réservoir	Capacité réservoir d'huile	Fréquence	Consommation
93dB(A)	4 à 6h	4,5L	0,4L	50Hz - 60Hz	1,1 l/h

Famille : STOCKAGE PRODUCTION D'ÉNERGIE

Marque :  **DRAKKAR**
ÉQUIPEMENT

Dimensions	Type moteur	Poids	Puissance	Puissance continue	Puissance maxi
525x320x435mm	4 temps, refroidissement à air	21,2kg	3CV	1800W	2000W
Tension	Rotation	Réf.			
230V	3000 tr/min	05107			

Livré avec :

- bougie
- câble 12V